

## 防静电枪 AG-02



AG-02 是一款可去除静电荷的横传式抗静电气枪。电离针是抗冲击的，此外，针由坚固的枪身保护。这会在按下扳机时使气流电离。

电离针和横传式枪的组合即使在大面积压缩空气消耗量低的情况下也能高效消除静电荷，因为它吸入了大量的环境空气，放大了排放的空气量。

该枪符合人体工程学且坚固耐用，并有多种喷嘴可供选择，适用于各种应用。

AG-02 枪随附有各种长度的高压电缆，必须将其连接到电源。

AG-02	
工作距离	50-800 毫米
工作电压	7000V
电源	AF2WR – PS1WR
压力	最大限度。8 巴
压缩空气消耗	最大 500 NI/min (6 巴时)
噪音	在 30 cm 距离和 4 巴压力下为 90 dB
环境温度	0° C - 70° C
高压电缆长度	3/5/10 m, 其他长度可应要求提供

## 典型应用

- 大面积清洁和中和
  - 注塑
  - 车
  - 装饰件
  - 复合零件



## 附件包括：



- 1) 枪
- 2) 宽圆形喷嘴
- 3) 带毛刷的喷嘴
- 4) 窄圆形喷嘴
- 5) 软管
- 6) 扁平喷嘴