

## GENERADOR DE CARGA Mini Easy Charge



El generador de carga **Mini Easy Charge** genera alta tensión ajustable entre 0 y 20 KV con señal de 0-20 mA. El generador puede tener carga positiva o negativa a demanda y 2 salidas de alta tensión. Hay disponible un divisor de 2 a 8 salidas que se acopla a la salida de alta tensión.

| MINI EASY CHARGE       |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Material de la caja    | ABS                                                                      |
| Peso                   | 560 gr                                                                   |
| Conexiones             | 2                                                                        |
| Temperatura de trabajo | 0 - 60 °C                                                                |
| Tensión primaria       | 24V DC -1,5 A max.                                                       |
| Consumo de energía     | 30 Watt max.                                                             |
| Salida secundaria      | 0 - 20 kV DC                                                             |
| Corriente secundaria   | Max. 0.8 mA                                                              |
| Polaridad              | Positiva o negativa                                                      |
| Características        | Control de tensión, indicador de sobrecarga<br>ON/OFF por control remoto |

