

## UGELLI IONIZZANTI AN-01



Gli ugelli ionizzanti ad aria compressa hanno una doppia funzionalità, pulire la superficie interessata e allo stesso tempo eliminare le cariche elettrostatiche presenti.

Sono utilizzati dove le condizioni di installazione sono critiche, specialmente in spazi angusti. Gli ugelli ionizzanti possono avere più configurazioni ed essere collegati in serie anche a forma circolare a seconda delle esigenze del cliente.

Con i nostri ugelli il flusso d'aria compressa viene amplificato di circa 25 volte, in questo modo si ha un grosso risparmio energetico in termini di elettricità per generare aria compressa.

Come le altre apparecchiature antistatiche attive anche gli ugelli ionizzanti devono essere collegati ad un alimentatore antistatico tramite un cavo alta tensione e all'aria compressa tramite un normale tubo per l'aria da 1/8", si consiglia l'utilizzo di un filtro per l'aria da 5 micron o più piccolo in modo tale da impedire all'ugello di venire a contatto con impurità e umidità.

AN-01	
Distanza di esercizio	Fino a 1000 mm.
Tensione di esercizio	6,5 KV
Alimentatore	AF2
Punti di ionizzazione	Acciaio Inox
Consumo Aria	a 3 bar, 190lit/min
Pressione Massima	10,3 bar
Connessione aria	Tudo da 1/8"
Amplificazione aria	25 volte

